



Zusatzkontakt mit Sonderfunktion: umschaltbarer gemeinsamer Ausgang für 2 Regelkanäle

99f1u.

Zusatzausstattung (nur) für 2-fache Regler:

Baureihe 92.. Typ: 927030..(Drei-Punkt-Schritt) und 928030..(stetig) bzw.

Baureihe 902../903.. Typ: 902(3)72..(Drei-Punkt-Schritt) und 902(3)82..(stetig)

In Abweichung von der Normalausführung (1 Ausgang je Regelkreis)

ist nur 1 Ausgang vorhanden (Typ Drei-Punkt-Schritt: Relais K1 + K2 oder stetig: Stellausgang Y1),
auf den entweder Regelkanal 1 oder 2 geschaltet ist.

Die Umschaltung ist an die Funktion des Zusatzkontaktes (Typ Drei-Punkt-Schritt: Relais 3 oder stetig:
Relais 1) gekoppelt.

Zusatzkontakt AUS: Regelkanal 1 wirksam

Zusatzkontakt EIN: Regelkanal 2 wirksam

Die Leuchtdiode (Typ Drei-Punkt-Schritt: LED3 oder stetig: LED1) für den Schaltzustand des
Zusatzkontaktes informiert hier gleichzeitig auch über den aktiven Regelkanal.

Die Einstellung und sonstige Wirkungsweise des Zusatzkontaktes entspricht der
Normalausführung.

Ausführungen:

Listen- Nr.

1 gemeinsamer Ausgang,
wahlweise auf Regelkanal 1 oder 2 schaltbar

99f1u

optional:

Der Sollwert für den 1. Regelkreis (1 SP)
wird in der Konfigurationsebene fest eingestellt.
(Für diesen Sollwert entfällt die Sollwertbegrenzung 1 Lo/Hi)

99f1u2