



Zusatzkontakt mit Sonderfunktion: umschaltbarer gemeinsamer Ausgang für 2 Regelkanäle

99f1u.

Zusatzausstattung (nur) für 2-fache Regler Typ 927030...:

In Abweichung von der Normalausführung (1 Ausgang je Regelkreis)
ist nur 1 Ausgang vorhanden (Relais 1 + 2),
auf den entweder Regelkanal 1 oder 2 geschaltet ist.

Die Umschaltung ist an die Funktion des Zusatzkontaktes (Relais 3) gekoppelt.

Zusatzkontakt AUS: Regelkanal 1 wirksam
Zusatzkontakt EIN: Regelkanal 2 wirksam

Die Leuchtdiode LED3 für den Schaltzustand des Zusatzkontaktes
informiert hier gleichzeitig auch über den aktiven Regelkanal.

Die Einstellung und sonstige Wirkungsweise des Zusatzkontaktes entspricht der
Normalausführung.

Ausführungen:

Listen- Nr.

1 gemeinsamer Ausgang,
wahlweise auf Regelkanal 1 oder 2 schaltbar

99f1u

optional:

Der Sollwert für den 1. Regelkreis (1 SP)
wird in der Konfigurationsebene fest eingestellt.
(Für diesen Sollwert entfällt die Sollwertbegrenzung 1 Lo/Hi)

99f1u2

